

# Haier

空气净化器

使用说明书



扫描二维码 智享贴心服务

型号：  
KJ500F-H16A



零微出品


服务电话：400-699-9999

销售电话：400-058-5116

官网地址：[www.lingwei.tech](http://www.lingwei.tech)

地址：北京市顺义区（临空二路1号科技创新功能区）


版次：2017年第1版



- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用




## 目录




2	快速入门使用场景介绍
4	关于本产品的安全注意事项
5	产品简介
6	产品特色
7	运行模式
8	功能说明
10	保养指示
14	故障排除与解决方案
15	电源线注意事项
16	技术数据
17	空气净化器产品保修使用说明
18	“1+4”成套增值服务
19	附表

**空气脏怎么办**

使用负离子功能，按“负离子”按键可开启、关闭负离子功能，可按“风速”键来调节风速大小。

**暂时离开怎么办**


使用童锁功能，即使家中有调皮小孩，也无需担心误操作带来的安全隐患。

**办公场所、公共场所怎么使用**


可以使用自动功能，空气净化器将根据室内实际空气质量状态自动调整马达转速，不用再分心。按“风速”按键，可将空气净化器设定在自动档。

**睡眠时怎么使用**

按风速键，选睡眠功能，空气净化器即可静音工作，10秒钟后，除面板上的“S”灯半亮外，其它灯全部熄灭，避免强灯光影响睡眠。再按风速键，可以退出睡眠模式。

**定时关机**

定时关机方法：开机状态下，按“定时”键，可设定1、2、4、8小时后关机。

**空气质量可视**

空气净化器会检测空气PM2.5状况，针对不同的PM2.5的浓度数值显示不同的颜色和数值：数值优、良、差，依次对应绿色、蓝色、红色灯光。

指标	指数 (ug/m³)	空气质量等级	数码管指示灯颜色
PM2.5	<75	优	绿色
	76-150	良	蓝色
	>150	差	红色

尊敬的用户：

您好！感谢您使用海尔产品，为了您能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有关标志符号的内容。



凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为、否则可能会造成机器的损坏或者危及使用者的人身安全。



凡带有该标志的内容，有关产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照警示内容操作。

- ④ 不要让任何油漆、杀虫剂、酒精或化学药剂喷涂在机器表面上。否则可能会引起表面裂纹、触电、火灾。
- ④ 机器内部若有药剂成份蓄积，之后会随着机器的开启从出风口放出，对健康无益。因此在使用杀虫剂以后，请对房间进行充分换气。
- ④ 空气净化器产品不要在易燃易爆和腐蚀性气体环境中使用。
- ④ 机器运行时，不要触碰进风口、出风口。不要把手或任何物件插入进出风口中，以免受伤或损坏空气净化器产品。
- ④ 不要坐在或将物品放置在机器上，否则容易造成意外损失或伤害。
- ④ 请不要在浴室等有水的场所使用。否则可能会引起火灾、触电、故障等。
- ④ 请勿擅自对机器进行改造、分解、修理，否则可能会引起火灾、触电、故障等。

- ① 电源线、插头如有破损，易引起触电、火灾，请勿使用。请勿湿手接触电源线。
- ① 移动机器或对机器进行维护保养时请务必停止运行，拔下电源插头。
- ① 长时间不使用时，请将电源线插头拔出插座。
- ① 机器有异味时应停止使用并断电，联系售后人员检查，避免发生故障或火灾。
- ① 出风口易掉进杂物，请使用前检查，避免幼童将杂物放入。
- ① 空气净化器应放置于距离墙或其它障碍物至少50厘米的地方。
- ① 若电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。


### 空气净化

此空气净化器具有多重过滤净化系统，可高效过滤雾霾、灰烬、皮屑、毛发、尘土、花粉、烟等悬浮颗粒，去除室内甲醛、苯、二甲苯、Voc，烟味等异味，并高效杀灭空气中的细菌、病毒，快速净化室内空气，营造清新的家居和办公环境。


- 海尔500I6通用滤网滤网夹有高效椰壳活性炭，可有效去除甲醛、苯、二甲苯、氨气等有害气体和异味。
- 健康负离子，可释放百万级负离子，提高室内空气的舒适度，让用户在家中可呼吸到如大自然般的清新空气。

- ◆ 先进WIFI功能，可利用手机APP直接控制机器。
- ◆ 自动模式，可按照空气质量自动调整马达的转速，将空气调节至最适合人的环境。
- ◆ 显示屏显示空气质量状况，根据空气质量显示不同的颜色和数值。
- ◆ 浓度百万级负离子，可使房间内的空气清新自然，提高空气舒适度。
- ◆ 高效分解和去除VOC污染物(甲醛、苯、甲苯、异味等挥发性有机气体)。
- ◆ 超静音设计，守护安静睡眠环境。

## 产品部件名称



## 按键名称及功能说明



**① 电源键**

接通电源后,按键可以控制“开机”或“关机”。

**② 滤网计时复位键**

- ◆空气净化器开机后,滤网使用时间开始计时。在空气净化器工作累计2000小时后,滤网更换灯不断闪烁,直至更换滤网后,再长按滤网复位键3秒,蜂鸣器“滴”响一声,滤网指示灯半亮。
- ◆用户更换新的滤网后,需按“滤网”按键3秒以上,空气净化器“滴”响一声后“滤网”指示灯半亮,新滤网开始计时。

**③ 负离子按键**


在开机状态下,负离子功能已经开启,负离子按键下指示灯点亮,按一次负离子按键,负离子功能关闭,负离子按键下指示灯半亮。

**④ 定时按键**

- ◆在开机状态下,按定时设定键可设定定时关机,到设定小时后自动关机。
- ◆定时时间范围:1、2、4、8小时,定时设定依次为:1→2→4→8→取消定时。

**⑤ 风速按键**

可以手动调节风速档位。按一次为1档,按第二次为2档,按第三次为3档,按第四次为自动模式,按第五次为睡眠模式,按第六次为1档重新循环。

**⑥ 童锁功能**

在开机状态下,同时长按负离子键+定时键3秒,开启童锁功能,童锁指示全亮,此时按任何功能按键都无作用;再同时按负离子键+定时键3秒,童锁指示灯还原为半亮,关闭童锁功能,所有功能按键恢复正常。

**⑦ 光感功能**

- ◆在自动模式下,当空气净化器在黑暗的环境中超过1分钟,将会进入睡眠模式,除面板上的“S”灯半亮外,其他灯全部熄灭,风速为睡眠档;当空气净化器回到明亮的环境中超过1分钟,空气净化器自动退出睡眠模式。

**◆手动开/关光感的功能**

- (1) 在开机的状态下,长按电源键+定时键3秒,蜂鸣器“滴、滴、滴”响3声,电源键灯同步闪亮三下,可关闭光感功能。
- (2) 在光感能力关闭的情况下,如果长按电源键+定时键3秒,蜂鸣器“滴”响一声,电源键灯同步闪亮一下,可开启光感能力。

**⑧ WIFI配网按键**

在开机的状态下,长按WIFI配网键3秒,进入WIFI配置模式。灯亮的代表空气净化器已接上网络,灯不亮表示未连接网络,灯闪烁进入WIFI配置模式。

**⑨ 数码显示功能**

在开机的状态下,数码显示器显示PM2.5的数值并且PM2.5灯亮。

注意:第一次通电开机后,PM2.5显示需要预热1分钟后才可以进入正常工作状态,1分钟内显示器显示PM2.5数值检测倒计时间及PM2.5灯点亮,1分钟后显示器显示空气中的PM2.5数值。

## WIFI控制功能

空气净化器产品用户操作流程：

◆需用户自备设备：智能手机和无线路由器。

◆智能手机：支持IOS或Android系统。

IOS版本不支持越狱，支持IOS6、IOS7及以上。

Android版本支持320×480及以上分辨率V2.2及以上。

◆无线路由器：建议不要使用公共wifi。

◆准备工作：

1.在手机上下载并安装APP软件，配置方法在本页下方：

2.确认无线路由器通上电，且能够接入互联网。

◆ 注意事项：

1.使用APP绑定空气净化器产品时，请选择“海尔空气净化器KJ500F-HI6A”进行绑定。

2.该产品使用的是阿里智能A+系统及配套的阿里智能APP。

安卓手机扫描二维码后直接下载，苹果手机扫描二维码后进入“阿里智能”界面点击下载即可。

## WIFI功能使用说明

### 系统架构图



### 使用环境

需要配合智能手机和无线路由器使用，无线路由器需要能够正常连接互联网，从而使本产品能够接入互联网。

需要用户自备智能手机，智能手机要求如下：

IOS系统  
支持IOS6.0及以上兼容版本

Android系统  
支持2.2及以上版本

### 配置方法

◆ 扫描右侧二维码下载“阿里智能”APP。  
(或到手机商店直接搜索“阿里智能”进行下载)



阿里智能Icon

扫描下载阿里智能  
一键开启智能生活



扫描二维码，下载APP

### ◆ 用户注册

注：如用户已有淘宝账户，无需注册，用淘宝帐户登录即可。

用户打开“阿里智能”淘宝账户登录界面，点击“快速注册”填写用户注册信息，用户注册成功后输入用户账户信息即可登录。密码丢失用户可以通过“忘记密码”→“找回密码”，按界面要求进行密码重置。

### ◆ 进入“添加设备”界面

用户通过手机下载阿里智能后，打开阿里智能APP，进入“添加设备”界面，依次点击“按分类查找”、“空气净化器”选择“海尔空气净化器KJ500F-HI6A”，或直接用阿里智能APP扫描机身的二维码。

### ◆ 连接设备

首先让手机连接家庭Wifi，空气净化器接通电源后长按“WIFI”键3秒，听到“滴”声后，显示符“”闪烁，空气净化器进入自动配网模式。此时按手机下一步输入Wifi密码连接成功后进入操作页面。



### ◆ WiFi设备解绑

(1) 在开机状态下,长按风速键+负离子键3秒,蜂鸣器“滴”响一声，可解绑设备。

(2) 用手机APP配网后按手机的删除设备键也可以解绑设备。



① 机器不允许被放置在软或不平的表面上，避免机器在运作中产生震动或噪音。

② 勿放置任何细条或坚硬物于机器内，避免造成机器的损坏。



③ 关机或长时间没有使用时，请将电源线拔出插座，并将机器放置于儿童不宜触及的地方。

④ 为使有良好的净化效果，机器的前后方应保持空旷，避免阻碍空气流通。



⑤ 机器进行保养、检查、移动时，请务必停止运行、拔下电源插头。否则可能会引起触电和受伤。

⑥ 净化滤材使用到期后，可联系授权代理商购买。

### **⚠ 以下任何保养步骤均切断电源。**

为提高空气净化器使用寿命，请定期对空气净化器进行维护和保养。维护和保养前，请务必关机，并从电源上拔掉空气净化器电源插头。空气净化器使用后，如需更换滤网，控制面板的滤网更换按键灯闪烁，提示用户需要更换新的滤网。


#### ① 清洁外观

清洁空气净化器外观时，请先断电源，用柔软干净的干布进行清洁。请勿用酒精、汽油、苯等化学溶剂进行清洁。

#### ② 去除PE袋




首次使用空气净化器前，请打开空气净化器滤网前盖，取出滤网，并务必去掉滤网包装塑料袋，否则此产品将无法正常净化空气。

※请让塑料袋远离婴幼儿，以避免婴幼儿接触到塑料袋发生意外。



#### ③ 清洁或更换滤网

- 1) 如图A所示：先按1方向拉开滤网前盖，然后依照2方向向上提起滤网前盖。
- 2) 如图B所示：拖动滑动开关向左滑动解除滤网锁定，取出滤网。
- 3) 如图C所示：去掉滤网PE袋，放入新的滤网，拖动滑动开关向右滑动锁定滤网。
- 4) 如图D所示：先按1方向将插卡对准底部卡槽插入，向2方向轻推对准扣孔轻压至卡槽内，扣好滤网前盖。



图A

图B

图C

图D

故障现象	检查事项	排除方法
空气净化器 不开机	电源插座是否有电	开启电源
	电源插头是否松脱	接好插头
	滤网前盖安装是否到位	重新安装
开启净化功 能时声音沉 闷，出风小	滤网PE袋是否拆除	拆除滤网PE袋，并按正确的顺序重新安装滤网
	出风口是否有遮盖物	关闭净化器,将遮盖物移除
出风口有 异味	进风口附近是否有大量异味持续释放	移除异味并使净化器运转一段时间后异味就逐渐消失
	滤网是否达到更换时间	更换滤网

## 电源线注意事项



- 不可使用额定电压 ( 220V 50Hz ) 之外的电源。  
( 否则可能会引起火灾、触电等 )
- 请勿将电源线进行任意加工、强行弯曲、拉拔、扭转、束扎、靠近高温物体。( 电源线破损可能引起火灾、触电等 )
- 请勿对其承载重物或夹压。( 承载重物可能引起火灾、触电危险等 )
- 电源线或电源插头破损时，插入电源插座发生松动时，请勿使用。( 否则可能引起火灾、触电、短路等 )
- 请勿用潮湿的手去插拔电源线。( 否则可能引起触电等 )
- 请勿擅自更换电源线，在因损坏，确需更换时，请与海尔维修服务中心联系维修。
- 对电源插头或插座上的积尘应定期清扫。  
( 积尘过多、湿气等会引起绝缘不良，可能引起火灾、触电等 )

## ⚠ 警告

非专业人员请勿擅自拆机，以防电击危险，更换过滤网时，请首先拔掉电源插头。  
如果发生故障，请按说明书故障排除方法排除，若还不能排除，请与本公司代理商或本公司联系。

## KJ500F-HI6A 空气净化器技术参数

产品名称	空气净化器
产品型号	KJ500F-HI6A
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定功率	60W
噪 音	70dB(A)
净 重	8kg
洁净空气量 ( 甲醛 )	280m³/h
洁净空气量 ( 颗粒物 )	500m³/h
累积净化量 ( 颗粒物 )	P4
净化能效 ( 颗粒物 )	高效级
适用面积	35~60m²
产品尺寸	Φ300x715.5mm



以上性能指标数据是在第三方实验室按照国标GB/T18801-2015，以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出。

本产品执行：GB4706.1-2005

GB4706.45-2008

GB/T18801-2015

## 空气净化器产品保修使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔净化器产品，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭电子保修卡（扫描封面二维码选择电子保修卡下载、安装后，录入发票注册产品，保修无忧，一键家电管理，报装、报修，方便快捷）或发票，为您提供下列服务。

- ① 海尔空气净化器产品整机包修1年；
- ② 本机在规定包修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
- ③ 包修期内，安装维护人员因维修发生的费用均由我公司支付。包修期外费用由用户支付。
- ④ 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费服务：
  - a 消费者因使用、维护或保管不当人为造成产品损坏的；
  - b 非指定服务部拆动造成损坏的；
  - c 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
  - d 无三包凭证及有效发票的；
  - e 三包凭证、发票产品型号与维修产品型号不符或有涂改的；
  - f 因不可抗拒因素造成损坏的。

## 用户须知

对于超过包修期的产品，指定服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费、零部件费和超距离交通费。用户所有的费用以服务人员出示的统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。带型号、编号的条形码两联单请注意保存，服务人员每次上门服务后要取用一联作为服务凭证，以保证建立准确的服务档案，取用条码不影响产品的保修。

使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

## 修理内容及确认

日期	修理内容	确认

“1+4” 成套增值服务

尊敬的海尔用户：  
感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺，您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“**1+4**”的成套增值服务：

**“1”**：送货安装服务一次就好

## “4”：四项组合服务：

- 【A】安全测电服务，服务前为用户安全测电并提醒讲解到位。
  - 【B】讲解指导使用，向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用，降低能耗，延长产品寿命。
  - 【C】一站式通检，对用户家其他电器逐一通检保养。
  - 【D】一站式服务营销，根据用户需求向用户推荐家电产品及服务。如用户有新的购买需求，向用户提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔友情提醒您：

海尔产品安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，安装过程中需辅加材料或有特殊服务项目需支付材料费，具体付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，也可登陆 <http://fuwu.rrs.com> 查询，给予监督。

如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位,请拨打海尔全国客服电话  
4006 999 999 或登陆 <http://fuwu.rrs.com> 对本次服务进行监督评价。

经核实无误，本次服务“免单”。海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区

<http://service.haier.cn>, 在线安装、报修。

## 产品中有害物质的名称及含量表

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

温馨提示

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。